



# FUJIKO VH960H DVR

Unparalleled High Resolution DVR

ดีที่สุดในความเหมือนขึ้น ล้ำสไตล์ คมชัด สมจริง



- User - Friendly Full HD GUI
- Dual Streaming Recording & Network Function
- Live & Playback Digital Zoom Feature
- Automatic Router Port Forwarding



## Specification



		FK-04VH	FK-08VH	FK-16VH	
<b>องค์ประกอบจำเพาะ (System Function)</b>	การทำงานของ (Performance)	Full Pentaplex Operation (Live/Record/Playback/Network/Backup)			
	การแสดงผล (Display) (NTSC/PAL)	120/100	240/200	480/400	
	รองรับกล้อง (Video Input)	4CH	8CH	16CH	
	รองรับเสียง (Audio Input/Output)	4CH (10K Ohm, 2.8Vpp), / 1CH (600 Ohm, 2.8Vpp), G.711			
	ชื่อกล้อง (Title)	8 ตัวอักษร			
	ระบบซ่อนกล้อง (Video Covert)	Yes, 2 function for Show as No video or Covert			
	ระบบลาร์ม (Alarm Input/Output)	4CH, Pulled up to 5V via 10K Ohm/1CH, RELAY (5V, 35mA)			
<b>ระบบจอ (Monitor Function)</b>	จอหลัก (Main Monitor)	BNC	N/A		
		VGA	Yes, (Auto 1280x1024, 720P, 1080P)		
HDMI		Yes, (Auto 1280x1024, 720P, 1080P)			
จอรอง (Spot)	BNC	Yes			
	VGA	Yes			
<b>ระบบบันทึกภาพ (Recording Function)</b>	ขนาดภาพ (Resolution)	NTSC	960H : 960 x 480, D1 : 704 x 408, 2CIF : 704 x 240, CIF : 352 x 240 พิกเซล		
		PAL	960H : 960 x 576, D1 : 704 x 576, 2CIF : 704 x 288, CIF : 352 x 288 พิกเซล		
	เฟรมการบันทึก (FPS)	(NTSC/PAL)	120/100fps (CIF, 2CIF, D1, 960H)	240/200fps (CIF, 2CIF, D1, 960H)	480/400fps (CIF, 2CIF, D1, 960H)
		ความละเอียด (Quality)	Lowest / Low / Standard / High / Highest		
	ตรวจสอบการเคลื่อนไหว (Motion Recording)	Yes, Adjustable GRID (12X20), Support by Setup by Day and Night time			
	ระบบลาร์ม (Alarm Recording)	Yes			
	ระบบบันทึกฉุกเฉิน (Panic Recording)	Yes			
	โหมดบันทึกกล้องเคลื่อนไหวแบบพิเศษ (Intensive Motion Record)	Yes			
	โหมดบันทึกลาร์มแบบพิเศษ (Intensive Alarm Record)	Yes			
	โหมดเคลื่อนไหว/ลาร์มแบบพิเศษ (Intensive Motion/Alarm Record)	Yes			
<b>โปรแกรมค้นหาภาพย้อนหลัง (Search and Playback Operation)</b>	ค้นหาแบบระบุเวลา (Time Search)	Yes			
	ค้นหาแบบละเอียด (Thumbnail Search)	Yes, Support search by Date, Hour and Minute			
	ค้นหาตามเหตุการณ์ (Event Search)	Yes, Alarm, Motion, Video Loss, Record, System, Storage, Network			
	ความเร็วการค้นหา (Playback Speed)	Max. x64			
	ระบบคั่นข้อมูล (Bookmark and Reserve)	Yes			
	ระบบจองฮาร์ดดิสก์ (Data Reserve)	Yes			
<b>โปรแกรมทั่วไป (General Function)</b>	สลับภาพ (Sequence)	Yes (15วินาที - 60วินาที)			
	รูปแบบเมนู (Interface)	GUI (Graphical User Interface)			
	ภาษา (Multi Language)	THAI, ENGLISH, KOREAN, JAPANESE, RUSSIAN, ITALIAN, FRENCH, GERMAN, POLISH, SPANISH			
	รองรับระบบเมาส์ (Mouse Control)	Yes			
	รีโมทคอนโทรล (Remote Control)	Yes, Support ID Control 1-255 ID			
	รองรับระบบกล้อง PTZ (PTZ Camera Support)	Yes, (PELCO-D, MESA-DOME, D-Max, FastraxII_2, Ganz_PT_V32, SCC_641, SCC_643a, Spd_3300, Multix, MRX_1000, WV-cs850, WV-csr604, PTC-400, PTC-200, TAKEX, LPT-A100L, interM, VITEK, LILIN, MAXPRO, VCL)			
<b>ระบบฮาร์ดดิสก์</b>	จำนวนฮาร์ดดิสก์ (HDD Capacity)	1EA (SATA, Max 3TB)	2EA (SATA, Max 6TB)	2EA (SATA, Max 6TB)	
<b>ระบบดิจิทัลซูม</b>	ภาพปัจจุบัน (Display Zoom)	Yes (x 6 Digital Zoom)			
	ภาพย้อนหลัง (Playback Zoom)	Yes (x 6 Digital Zoom)			
<b>ระบบเครือข่าย (Network Function)</b>	โปรโตคอล (Protocol)	FujikoDDNS, dvrlink.net, DHCP, Static, NTP, SMTP, UPnP, RTSP, HTTP, FTP			
	โปรแกรมทั่วไป (Browser)	Yes, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Mozilar Firefox			
	ระบบขยายภาพบนเว็บ (Digital Zoom on Browser)	Yes, (Internet Explorer)			
	โปรแกรมเซ็นเตอร์ (CMS)	Yes, (iPIMS Software)			
<b>พอร์ตเชื่อมต่อ (Interface)</b>	รองรับมือถือ (Mobile Support)	iOS, Android (nViewer, VXH264 Pro), Symbian, Black Berry (wap)			
	RJ45 (Network)	10/100	10/100/1000	10/100/1000	
	RS-485	Yes			
	USB	Yes, 2 Ports			
<b>ขนาดเครื่อง (Dimension) (mm)</b>		255 (W) x 170 (D) x 50 (H)	305 (W) x 300 (D) x 47 (H)	305 (W) x 300 (D) x 47 (H)	
<b>ระบบถ่ายโอนข้อมูล (Backup Function)</b>		USB, HDD and DVD External, Network, FTP (Manimum 20 GB for one time)			
<b>ระบบไฟเลี้ยง (Power Source)</b>		DC 12V, Adaptor, 3.3A, 100-240V/AC, 50-60Hz			

## Product Line



### FK-04VH

- 4 CH DVR Real time recording @960H
- 1 HDMI and 1 VGA Main Monitor
- 1 HDD Support



### FK-08VH

- 8 CH DVR Real time recording @960H
- 1 HDMI and 1 VGA Main Monitor
- 2 HDDs Support



### FK-16VH

- 16 CH DVR Real time recording @960H
- 1 HDMI and 1 VGA Main Monitor
- 2 HDDs Support



www.fujiko.co.th



www.facebook.com/fujiko.cctv

Import Distribute Install and Service by



**SGD INTER TRADING CO., LTD.**

54/5-6, Soi Nawang, Charoenkrung Road,  
Wangburapapirom, Pranakorn,  
Bangkok 10200, Thailand.

Tel. 0-2222-0559 (AUTO)

0-2622-2088 (AUTO)

Fax. 0-2226-3031

www.fujiko.co.th

e-mail : sgdinter@sgdinter.com



REV. 01/09/2013

## SHOWROOM FUJIKO

พันธมิตรฯ จามวงศ์วาน ชั้น 5 ห้อง 35096-97 Tel. 0-2953-5537

ซีคอนสแควร์ ชั้น B1 IT ห้อง IT B05 Tel. 0-2720-2102

ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 3 ห้อง 18A Tel. 0-2641-0716

มานูญครอง ชั้น 2 ห้อง 2C32 ติด watsan Tel. 0-2611-8021

เซียร์ รังสิต ชั้น 1 ห้อง G12C Tel. 0-2992-7340

พันธมิตรฯ ฟ้าผ่า ประตูน้ำ ชั้น 1 ห้อง 130 Tel. 0-2656-5795

ดีคคอม พัทยา ชั้น 2 ห้อง 2R09 Tel. 0-3872-4120

ดีคคอม ศรีราชา ชั้น 2 ห้อง 203 Tel. 0-3832-8330

พันธมิตรฯ ฟ้าผ่า เชียงใหม่ ชั้น 1 ห้อง 1116 Tel. 0-5328-8299

ศูนย์บริการภาคตะวันออก (พัทยา) Tel. 0-3842-2402, 0-3842-0652

ศูนย์บริการภาคเหนือ (เชียงใหม่) Tel. 0-5314-1320

ไทยเคเนโปร แยกสี่กั๊กพระยาศรี Tel. 0-2622-2464